

Многочастотный дистанционный код качения

Руководство пользователя

Процедуры копирования:

→

Часть 1: Способ копирования фиксированного кода

1. Нажмите и удерживайте 3-ю кнопку, тем временем нажмите 2-ю кнопку 3 раза быстро.
2. Отпустите обе кнопки. Теперь красный светодиод выдаёт короткую вспышку каждые 2 секунды.
3. Поместите оригинальный пульт дистанционного управления рядом с дубликатом на расстояние не больше 5см.
4. Продолжайте нажимать кнопку оригинального пульта дистанционного управления до тех пор пока вспышка светодиода не изменит цвет на синий, что подтверждает правильное обучение. Этот шаг может занять несколько секунд, и во время этого цвет светодиода красный.
5. Пока синий светодиод мигает, нажмите кнопку дубликата, где вы хотите запрограммировать только что выученный код и держите нажатой пока светодиод не выключится. Этот шаг может занять несколько секунд.
6. Копирование пульта выполнена успешно. Повторите дублирование с пункта 1 по 5 для остальных кнопок.

→

Часть 2: Плавающий код (простой код)

1. Нажмите и удерживайте 3-ю кнопку, тем временем нажмите 2-ю кнопку 3 раза быстро.
2. Отпустите обе кнопки. Теперь красный светодиод выдаёт короткую вспышку каждые 2 секунды.
3. Поместите оригинальный пульт дистанционного управления рядом с дубликатом на расстояние не больше 5см.
4. Продолжайте нажимать кнопку оригинального пульта дистанционного управления до тех пор пока вспышка светодиода не изменит цвет на синий, что подтверждает правильное обучение. Этот шаг может занять несколько секунд, и во время этого цвет светодиода красный.
5. Пока синий светодиод мигает, нажмите кнопку дубликата, где вы хотите запрограммировать только что выученный код и держите нажатой пока светодиод не выключится.
6. Копирование пульта выполнена успешно. Повторите дублирование с пункта 1 по 5 для остальных кнопок.

→

Часть 3: Плавающий код (сложный код)

3.1: BFT

1. Нажмите и удерживайте 3-ю кнопку, тем временем нажмите 2-ю кнопку 3 раза быстро.
2. Отпустите обе кнопки. Теперь красный светодиод выдаёт короткую вспышку каждые 2 секунды.
3. Поместите оригинальный пульт дистанционного управления рядом с дубликатом на расстояние не больше 5см.
4. Продолжайте нажимать кнопку для программирования оригинального пульта ДУ, до тех пор пока красный светодиод не будет гореть постоянно, теперь отпустите кнопку.
5. Красный светодиод дубликата будет излучать короткую вспышку каждые 2 секунды. Это указывает на то, что необходимо увидеть SEED CODE для реализации копирования.
6. Для передачи SEED CODE оригинального пульта дистанционного управления BFT, пожалуйста используя штырь, откройте заднюю крышку пульта или нажмите 1 и 2 кнопку до тех пор пока оригинальном пульте не загорится индикатор.
7. Вспышка светодиода не изменит цвет на синий, что подтверждает правильное обучение. Этот шаг может занять несколько секунд, и во время этого цвет светодиода красный Продолжайте нажимать кнопку оригинального пульта дистанционного управления до тех пор пока

→

3.2: V2 433 - 868

1. Нажмите и удерживайте 3-ю кнопку, тем временем нажмите 2-ю кнопку 3 раза быстро.
2. Отпустите обе кнопки. Теперь красный светодиод выдаёт короткую вспышку каждые 2 секунды.
3. Поместите оригинальный пульт дистанционного управления рядом с дубликатом на расстояние не больше 5см.
4. Продолжайте нажимать кнопку для программирования оригинального пульта ДУ, до тех пор пока красный светодиод не будет гореть постоянно, теперь отпустите кнопку.
5. Красный светодиод дубликата будет излучать короткую вспышку каждые 2 секунды. Это указывает на то, что необходимо увидеть SEED CODE для реализации копирования.
6. Для передачи SEED CODE дистанционного управления оригинала V2, пожалуйста, нажмите одновременно две кнопки.
7. Вспышка светодиода не изменит цвет на синий, что подтверждает правильное обучение. Этот шаг может занять несколько секунд, и во время этого цвет светодиода красный Продолжайте нажимать кнопку оригинального пульта дистанционного управления до тех пор пока

→

3.3. FAAC 433 - 868

Внимание: убедитесь, что пульт дистанционного управления является MASTER. Нажмите любую кнопку, индикатор должно выдать двойную вспышку.

1. Нажмите и удерживайте 3-ю кнопку, тем временем нажмите 2-ю кнопку 3 раза быстро.
2. Отпустите обе кнопки. Теперь красный светодиод выдаёт короткую вспышку каждые 2 секунды.
3. Поместите оригинальный пульт дистанционного управления рядом с дубликатом на расстояние не больше 5см.

4. Продолжайте нажимать кнопку для программирования оригинального пульта ДУ, до тех пор пока красный светодиод не будет гореть постоянно, теперь отпустите кнопку.
5. Красный светодиод дубликатора будет излучать короткую вспышку каждые 2 секунды. Это указывает на то, что необходимо увидеть SEED CODE для реализации копирования.
6. Предрасположенность к удаленному управлению FAAC/GENIUS для SEED CODE излучение. Одновременно нажмите кнопки 1 и 2 (примечание: эти НАХОДЯТСЯ КНОПКИ ДИАГОНАЛЬНОЙ ЛИНИИ).
7. В то время как на пультах FAAC/GENIUS светодиод мигает, поместите его перед дубликатор на расстоянии не более 5см и нажмите кнопку запрограммировать пока красный светодиод дубликатора не изменит режим вспышки на более быстрый и поменяет цвет на синий. Этот шаг может занять несколько секунд.
8. Держите кнопку нажатой пока синий светодиод не погаснет. Повторить всю процедуру с шага 1, чтобы клонировать остальные кнопки.
9. Копия была сделана с успехом

→

Часть 4: Общие правила дублирования

1. Нажмите и удерживайте 3-ю кнопку, тем временем нажмите 2-ю кнопку 3 раза быстро.
2. Отпустите обе кнопки. Теперь красный светодиод "нового дубликатора" будет иметь короткие вспышки каждые 2 секунды.
3. Поместите оригинальный пульт дистанционного управления рядом с дубликатом на расстояние не больше 5см.
4. Продолжайте нажимать кнопку для программирования "SOURCE дубликатор"

Фиксированным или плавающий-простой код

- 5а. Дождитесь смены вспышки на более быструю у нового дубликатора и изменение его цвета на синий, что подтверждает правильное обучение. Эта операция может занять несколько секунд.
- 6а. В то время как синий светодиод мигает, нажмите кнопку на дубликаторе, которую вы хотите запрограммировать и отпустите когда индикатор перестанет моргать.
- 7а. Копирование выполнено с успехом

Плавающий код

- 5b. Красный светодиод дубликатора будет излучать короткую вспышку каждые 2 секунды. Это указывает на то, что необходимо увидеть SEED CODE для реализации копирования.
- 6b. Передайте теперь SEED CODE, нажав одновременно 1 и 2 кнопки в течение 3 секунд до включения Красного светодиода. Пока светодиод горит (в течение 10 секунд) нажать и удерживать нажатой кнопку
- 7b. Теперь красный светодиод "нового дубликатора" изменит вспышку на более быструю и поменяет цвет светодиода на синий.
- 8b. Копирование выполнено с успехом.